



Handleiding Lichtbalkie



Handleiding Lichtbalkie

Deze handleiding hebben wij gemaakt voor jou, zodat het ophangen van je Lichtbalkie een snel en veilig klusje gaat worden. Lees hem goed en rustig door! Kom je er niet uit? Bel / app ons!

Inhoud

-  Lichtbalkie
-  Plafondbevestiging (2x), fixeerschroef (2x), plugjes (2x)
-  Doorzichtig klemmetje (zit al aan het staaldraad)
-  Plafondkapje inclusief benodigdheden in doosje

Benodigdheden

Potlood – Meetlint – Klopboormachine – Boor Ø6mm – Waterpas – (Rubber-) hamer – Kniptang

Instructie

Stap 1

De lamp komt aan twee punten te hangen. Voor een Lichtbalkie van 98 cm liggen deze punten 75,5 cm uit elkaar. Meet op het plafond deze twee punten, teken deze af, boor de gaten voor en plaats de pluggen (gebruik hiervoor een hamer)

Stap 2

Draai de meegeleverde plafondbevestigingen erin en hang Lichtbalkie op. Zie hier de uitgebreide [video instructie](#) voor het ophangen van de plafondbevestigingen. Vergeet Lichtbalkie niet waterpas te hangen. Het overvallende staalkabel kan je verwijderen met een kniptang (als je zeker bent van de juiste hoogte)

Stap 3

Monteren plafondkapje

1. Schakel de stroom uit
2. Verwijder eventueel de afdekplaat van het plafond
3. Volg de instructie voor het ophangen van het metalen plafondkapje (zie QR code op de achterkant van de verpakking of bekijk deze [video](#))
4. Bevestig de lasklemmen aan de drie draden, zorg dat dezelfde kleuren aan elkaar verbonden worden door middel van de lasklemmen (bruin = fase, blauw = nul, groen/geel = aarde)
5. Dek de elektradraden af met het plafondkapje en schroef de trekontlaster vast



6. Bevestig de lamp aan de kabels en stel de hoogte af

Stap 4:

Zet de stroom aan en test de dimfunctie door het aanraken van de dimknop. Een keer indrukken is aan of uit. Ingedrukt houden is feller of minder fel licht. Uitzetten: raak kort aan om uit te schakelen. De lamp onthoudt de laatst gebruikte helderheid (geheugenfunctie).

Stap 5

Klem het doorzichtige plastic klemmetje aan het snoer op de gewenste hoogte, deze zit al vast aan het staaldraad.

En klaar! Je hebt er een mooie lichtpuntje bij 💡

Instructie om je Lichtbalkie schoon te maken

Je kunt Lichtbalkie stofvrij houden door hem schoon te maken met een bijvoorbeeld een droge doek of een plumeau. Bij vlekken gebruik een vochtige doek, maar gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of schurende doeken, deze kunnen de coating van Lichtbalkie beschadigen. Raak het touchgedeelte niet aan met natte handen.

Handige weetjes over je nieuwe Lichtbalkie

- Lichtbalkie is voorzien van een ledstrip met ingebouwde dimmer
- Lichtbalkie is alleen geschikt om binnen van te genieten

Heb je vragen? Neem contact met ons op: info@fabricado.nl, [WhatsApp](#) of [bel direct](#)

Succes met het ophangen van Lichtbalkie en heel veel plezier ermee!

Hartelijke groetjes,

Nanda & Michiel



Productomschrijving

Hier is ie dan, onze Lichtbalk! Wat is ie tof geworden, al zeggen we het zelf ;-). Natuurlijk hebben we ook bij Lichtbalkie gekozen voor mooie messing details. Lichtbalkie is er in de kleuren: bleekgroen, beigerood, wit, bremgeel en groenblauw. Lichtbalkie heeft een stoere en industriële look, maar de fijne kleuren en het sfeervolle snoer zorgen voor warmte in het ontwerp.

Productspecificaties

Kenmerk	Waarde
Model	Fabricado Lichtbalkie
Voeding	230V ~ 50Hz + omvormer naar 24V
Vermogen	18W (vaste LED-module)
Lichtkleur	2700K – Warm wit
Dimfunctie	Touch dimmer (capacitief)
Beschermingsklasse	IP20 – Alleen binnen gebruik
Energie-efficiëntie	A++ (volgens EU LED-richtlijnen)
Levensduur	± 30.000 branduren
Materiaal	Gepoedercoat aluminium
Snoer	2,5 mtr dubbel geïsoleerd snoer van linnen

Inhoud van de verpakking

- 1× Lichtbalkie hanglamp
- 2× Ophangkabels met plafondbevestiging
- 1× metalen plafondkapje (inclusief schroeven en pluggen)
- Aansluitsnoer 2,5 mtr
- Link voor Handleiding staat op de doos (besparing papier)

Veiligheidsinstructies

- **Let op:** Schakel de stroom uit via groepenkast voordat je met de installatie aan de gang gaat
- Installatie door erkend installateur wordt aanbevolen
- Alleen gebruiken in droge ruimtes (IP20)
- Niet geschikt voor aansluiting op een externe dimmer
- Niet proberen te openen of de LED-module te vervangen – deze is vast geïntegreerd
- Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar zonder toezicht
- Raak de lamp niet aan met natte handen
- Dek de lamp nooit af tijdens gebruik (brandgevaar)



Garantie & service

- **2 jaar garantie** op fabrieksfouten

Milieu & verwijdering

Dit product bevat elektronische componenten en mag **niet bij het gewone huisvuil**. Lever het in bij een erkend WEEE-inzamelpunt.

Veelgestelde vragen (FAQ)

De touchdimmer reageert niet meer. Wat nu?

Controleer of de stroomtoevoer goed is aangesloten en of de dimmerzone niet nat of vervuild is.

Kan ik de LED vervangen?

Nee, de LED is geïntegreerd. Bij defect neem contact op met Fabricado voor reparatie of vervanging.

De lamp flakkert

Zorg dat de lamp niet is aangesloten op een externe (wand)dimmer – dit kan storing veroorzaken.

Probleem blijft aanhouden of is niet op te lossen? Neem contact met ons op!

Contact:

Fabricado, Hatertseweg 23, 6533AB, Nijmegen

www.fabricado.nl

info@fabricado.nl